

大功率定向耦合器

按用户要求定做 250W 以下的大功率定向耦合器(包括双定向和单定向耦合器)。双定向耦合器主要使用在大功率收、发并在两个方向都需要检测信号的场合，是大功率电台必不可少的部件之一。目前的代表产品有：



D01



D02

型号	频率范围 MHz	耦合度 dB	平坦度 dB	主线插损 dB(Max)	方向性 dB(Min)			输入功率 W(Max)	驻波 VSWR (Max)	外形 封装	引脚 连接
					L	M	H				
DDC-30-1	20-200	30	±0.5	0.25	20			250	1.15	D02	S2 (N-50K)
SDC-30-1	20-200	30	±0.5	0.25	20			250	1.15	D01	S1 (N-50K)

引脚连接

端口	S1	S2
输入	J1	J1
输出	J2	J2
正向耦合	J3	J3
反向耦合		J4
地	壳地	壳地

